

## MMS opsætning af Denver kamera

Med et MMS abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder til din mobiltelefon eller e-mail. Vi anbefaler et MMS abonnement til kameraer, da det er den mest stabile løsning at modtage billeder på. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et MMS abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Denver kamera.

Følg guiden her for MMS opsætning i Denver kameraet med Greentels simkort:

- 1. Sæt simkort og SD kort i kameraet
- 2. Forbind kameraet med din PC via USB stikket (eller sæt SD kortet direkte i PC'en)
- 2. Indsæt den medfølgende CD i din PC
- 3. Åben programmet "MMSCONFIG"

### 4. Opsæt følgende indstillinger i PC programmet:

- Tryk på fanen "MENU"

Interval: "1 minut" Betyder at kameraet tager et billede hvert minut, hvis der er en bevægelse foran

Language:	"Dansk"
Language.	Dansk

Menu	MMS		SMTP			
Kamera			Setup			
Opløsning	12M	~	Mode	Camera	~	
Interval	1 Minute	~	Language	Dansk	~	
Multi	Enkelt	~	TV Mode	PAL	~	
ISO	Auto	~	Date/Time	06-06-2018 14:46:00	~	
ID	CAM000		Date Format	DD/MM/YY	~	
Viđeo			Password ON/OFF	OFF	~	
Opløsning	1080P	~	Password	****		
Video Længde	10s	~				
Lyđ	TIL	~				
<b>T</b> ime on	Start Time		End	Fime		
Timer	00:00:00	÷	23:59	:59		
I IIICI I		<u>1</u>		لنسا		- X4 -
-		*				TO A
233		r				
			*	0 0		

Jomfruløkken 2 8930 Randers Nø e-mail: support@greentel.dk web: www.greentel.dk



- Tryk på fanen "MMS"

MMS Settings:	
MMS ON/OFF:	"TIL"
MMS Mode:	"Manuel"
Billede Nu/day:	99
GPRS indstilling:	
APN:	mmssp
Server indstilling:	
MMSC:	http://mms.telia.dk
IP:	193.209.134.131
Port:	8080
<u>Tlf. Indstilling:</u>	
Tlf. 1:	Indtast det telefonnummer som kameraet skal sende billeder til
E-mail indstilling:	

E-mail 1:

Indtast e-mailadresse som kameraet skal sende billeder til

Menu	MMS	SMTP		
Mms Setting		Tlf. indstilling		
MMS ON/OFF	TIL	✓ Tlf. 1	004511111111	
MMS MODE	Manuel	✓ T1f. 2		
Land	Other	✓ Tif. 3		
Udbyder	Other	✓ Tlf. 4		
Billede No./day	99			
Gprs indstilling		E-mail indstilling		
APN	mmssp	E-mail 1		
Konto		E-mail 2		
Adgangskode		E-mail 3		
Server indstilling				
MMSC	http://mms.telia.dk			
IP	193.209.134.131			
Port	8080			
Save	Default	Load		1. 216 - 1
-	1 + 3	-		The second secon
0.3	*			

Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ

-

| e-mail: support@greentel.dk | web: www.greentel.dk



#### - Tryk på fanen "SMTP"

#### SMTP Setting:

SMTP ON/OFF:	"OFF"					
💽 Camera Parameter Sett	ting WCM-5003				_	×
Menu	MMS		SMTP			
Smtp Setting						
SMTP ON/OFF	OFF	~		sp.telus.com		

# 5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret

$\frown$
Save Default Load

- Tryk på "SAVE"

8930 Randers NØ web: www.greentel.dk

-

- Find det drev, hvor den flytbar disk er og tryk på "GEM"

$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \Rightarrow$ Dvd-drev (H:)		Ƴ Ö Søgil	Vd-drev (H:)	Q	
Organiser 🔻 Ny mappe				•	
<ul> <li>Navn</li> <li>Desktop</li> <li>Documents</li> <li>Downloads</li> <li>Dictures</li> <li>Dourd-drev (E:)</li> <li>Dvd-drev (H:)</li> <li>Dvd-drev (0:)</li> <li>Dvd-drev (0:)</li> </ul>	Ændringsdato 31-12-2012 23:00 08-12-2017 13:17	Туре Filmappe Filmappe	Størrelse		
Filnavn: Parameter				~	
Filtype: Dat file		C	Gem Annulle	r	7
	* 9		T		



### 7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- Afbryd kameraet fra din PC eller sæt SD kortet i kameraet
- Sæt kameraet på "SET UP" og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu **"Greentel"** i displayet
- Sæt det over på "ON"

Kameraet er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran det.



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ e-mail: support@greentel.dk web: www.greentel.dk