

Internet opsætning af Stevison kamera

Med et GPRS/data abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder/videoer til din e-mail. Fordelene ved et GPRS/data abonnement er, at du kan modtage billeder og videoer i høj opløsning. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et data abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Stevison kamera.

Følg guiden her for GPRS/data opsætning i Stevison kameraet med Greentels simkort:

- 1. Sæt simkort og SD kort i kameraet
- 2. Forbind kameraet med din PC via USB stikket (eller sæt SD kortet direkte i PC'en)
- 2. Indsæt den medfølgende CD i din PC
- 3. Åben programmet "MMSCONFIG"

4. Opsæt følgende indstillinger i PC programmet:

- Tryk på fanen "MENU"

Interval: "1 minut" Betyder at kameraet tager et billede hvert minut, hvis der er en bevægelse foran

| Language: | "Dansk" |
|-----------|---------|
| Language. | Dansk |

| Menu | MMS | | SMTP | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-----------------------|---|------|-----|
| Kamera | | | Setup | | | | |
| Opløsning | 12M | ~ | Mode | Camera | ~ | | |
| Interval | 1 Minute | ~ | Language | Dansk | ~ | | |
| Multi | Enkelt | ~ | TV Mode | PAL | ~ | | |
| ISO | Auto | ~ | Date/Time | 06-06-2018 14:46:00 | ~ | | |
| ID | CAM000 | | Date Format | DD/MM/YY | ~ | | |
| Video | | | Password ON/OFF | OFF | ~ | | |
| Opløsning | 1080P | ~ | Password | *** | | | |
| Video Længde | 10s | ~ | | | | | |
| Lyd | TIL | ~ | | | | | |
| | Charle Theorem | | | T ¹ | | | |
| Timer | Start Time | | End | lime | | | - |
| Timer1 | 00:00:00 | • | 23:59 | :59 💼 | | - 1 | 4 - |
| - | | * | | - | | 5512 | |
| S. | | * | | | | , | |
| | | | * | | | | |

Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ e-mail: support@greentel.dk web: www.greentel.dk



- Tryk på fanen "MMS"

MMS Settings:

MMS ON/OFF:

| "OFF" | |
|-------|--|
| | |

| Camera Parameter Setting V | VCM-5003 | | | |
|----------------------------|----------|---|------|----|
| Menu | MMS | | SMTP | |
| Mms Setting | | | | |
| MMS ON/OFF OFF | 7 | ~ | | Di |

- Tryk på fanen "SMTP"

SMTP Setting:

| SMTP ON/OFF: | "ON" |
|-----------------|----------|
| SMTP Mode: | "Manuel" |
| Picture No/day: | 99 |

Server indstilling:

Her skal der indtastes oplysninger for den mail, der skal **afsende** billederne. Du kan evt. anvende Greentels indstillinger som er følgende:

| Туре: | "Other" |
|-----------|------------------------|
| SSL: | "NO SSL" |
| Server: | kamerasmtp.greentel.dk |
| Port: | 2525 |
| E-mail: | kamera@greentel.dk |
| Password: | Vkam8930 |



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



GPRS indstilling:

APN: websp

E-mail indstilling:

E-mail 1:

Indtast den e-mail, hvor kameraet skal sende billederne til

| Menu | 1 | MMS | SMTP | | |
|-----------------|-------------------|----------|---------------|----------|-----|
| mtp Setting | | | Gprs Setting | | |
| SMTP ON/OFF | ON | ~ | APN | websp | |
| SMTP MODE | Manual | ~ | Account | | |
| Country | Other | ~ | Password | | |
| Operator | Other | ~ | | | |
| Picture No./day | 99 | * * | | | |
| erver Setting | | | Email Setting | | |
| Type | Other | ~ | Email1 | Din Mail | |
| No SSI | 122 () | | Email? | | |
| INO SSL | Iramerasmtn grae | otel dir | Email | | |
| Server | kamerasinip.green | nter.uk | | | |
| Port | 2525 | | | | |
| Email | kamera@greentel | .dk | | | |
| Password | ****** | | | | |
| Save | Defau | it | Load | | |
| | K | • | 4 | | K 1 |

| Jomfruløkken 2 | 8930 Randers NØ

-

| e-mail: support@greentel.dk | web: www.greentel.dk



5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret



- Tryk på "SAVE"

- Find det drev, hvor den flytbar disk er og tryk på "GEM"

| 🐼 Save File | | | | × |
|---|--|------------------------------|------------|-----|
| \leftarrow \rightarrow \checkmark \Uparrow Dvd-drev (H:) | | ע פֿ Søg i Dvd | -drev (H:) | P |
| Organiser 🔻 Ny mappe | | | | • |
| Hurtig adgang Desktop Documents Downloads Pictures Dvd-drev (E:) Dvd-drev (L:) Dvd-drev (0:) | Ændringsdato 31-12-2012 23:00 08-12-2017 13:17 | Type Filmappe Filmappe | Størrelse | |
| Filnavn: Parameter | | | | ~ |
| Filtype: Dat file | | | | ~ |
| ∧ Skjul mapper | | Ger | n Annulle | eri |

7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- Afbryd kameraet fra din PC eller sæt SD kortet i kameraet
- Sæt kameraet på "SET UP" og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu "Greentel" i displayet
- Sæt det over på "ON"

Kameraet er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran det.



Somfruiøkken 2 8930 Randers NØ